

**Makita**<sup>®</sup>

充电式空气压缩机  
AC001G

满足专业人士需求

**XGT**

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**



低噪音

85dB(A)

容量

7.6L

最大压力

0.93MPa

净重

使用电池: BL4020-BL4080F

11.6-12.8 kg

**BL**  
**MOTOR**  
无刷电机



扫码查看视频



扫码查看视频

# 环保设计，噪音低

低噪音  
**85dB(A)**

容量  
**7.6L**

最大压力  
**0.93MPa**

重量轻  
电池: BL4020-BL4080F  
**11.6-12.8kg**

刚性防滚架结构  
将电机和压缩装置损坏的可能性降至最低。

搬运把手  
带橡胶把手，  
便于搬运



空气过滤器(进气)



无油泵设计

由 40Vmax XGT  
锂电池供电



**BL**  
**MOTOR**  
无刷电机  
高功率无刷电机，  
工作效率高

单出口(管接头)

储气罐容量: 7.6L  
罐内最大气压: 0.93MPa  
接入压力为0.72MPa

充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)
	快速充电	
	DC40RB (191N16-1)	
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
*1 BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
*1 BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟
*1 BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟

\*1 推荐电池

## 充电式空气压缩机 AC001GZ

容量	7.6 L (2 gal)
接入压力	0.72 MPa (105 PSI)
接出压力	0.93 MPa (135 PSI)
出口数量	1
噪音等级	85 dB(A)
体积(长 x 宽 x 高)	302 x 434 x 382 mm (11-7/8" x 17-1/8" x 15")
净重	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)

(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)